
COMPUTER CASE

MODECOM TRIKS

Główne cechy obudowy oraz instrukcja instalacji

1.Obudowa:

1*USB3,0
2*USB2,0+AV(HD Audio)
1*5,25” napęd zewnętrzny beznarzędziowy
1*3,5” napęd zewnętrzny beznarzędziowy
3*2,5” SSD beznarzędziowy
4*3,5” HDD beznarzędziowy
Możliwość zamontowania wentylatorów:
2 *120 mm na panelu przednim
1 *120 mm na panelu tylnym 2 *120 mm na panelu górnym
2*120 mm na panelu bocznym
2 otwory na panely tylnym do przeprowadzenia chłodzenia wodnego
wymiary: 430*427*180 mm



A – miejsce montażu płyty głównej
B – miejsce montażu napędu 5,25”
C – miejsce montażu napędu 3,25”
D – miejsce montażu dysków 2,5”
E – miejsce montażu dysków 3,5”



A – panel I/O
B – otwory montażowe wentylatora
C – karty rozszerzeń PCI
D – otwory na przeprowadzenie chłodzenia wodnego
E – zamocowanie zasilacza ATX

---

2. Instalacja zasilacza ATX

Umieścić zasilacz w pozycji instalacji w dolnej części obudowy, a następnie przykręcić śrubami





---

3. Instalacja dysku twardego 3,5” w obudowie

- Umieść dysk twardy HDD w ramce i wyrównaj
- wsuń ramke z dyskiem do wybranego przedziału 3,5” w obudowie.

Dysk jest zamontowany prawidłowo jeśli usłyszysz kliknięcie





---

4. Instalacja dysku twardego 2,5” w obudowie

- Umieść dysk twardy SSD w ramce i wyrównaj
- wsuń ramke z dyskiem do wybranego przedziału 2,5” w obudowie.

Dysk jest zamontowany prawidłowo jeśli usłyszysz kliknięcie



5. Instalacja napędu 5,25" w obudowie

- Umieścić napęd w zatoce 5,25" na przzodzie obudowy
- Wyrównac względem panela przedniego
- Zamocować zatrzaskiem beznarzędziowym w środku obudowy





6. Instalacja napędu 3,5"

- Umieścić napęd w ramce 3,25" i zamocowac
- Włożyc ramke z napędem do drugiej zatoki 5,25" od wewnątrz obudowy, wyrównac względem panela przedniego i zamocowac w obudowie





7. Instalacja kart rozszerzeń PCI

Instalując kartą graficzną PCI najpierw usunąć środkowy koszyk napędów zwalniając dwie śruby zabezpieczające
W wolnej przestrzeni można zamontować kartę graficzną PCI długości 250 mm

8. Organizacja okablowania

- kable zasilające oraz kable przesyłu danych mogą przechodzić przez otwory w płycie montażowej oznaczone na zdjęciu jako A, B, C.
- kable można zamocowac do obudowy za pomoca opasek i haków na płycie montażowej



Ochrona środowiska:



Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt.
Masa sprzętu: 5,2 kg

CE RoHS

MODECOM